



BESVARA SAMTAL

Lyft luren  eller tryck **Linje 1** 

RINGA SAMTAL

Lyft luren  och slå

Internt samtal : önskat kortnummer



Externt samtal: prefix **0** och telefonnummer




Senast slagna nummer: tryck *** * ***


AVSLUTA SAMTAL

Lägg på luren  eller tryck 

TRANSPORTERA SAMTAL

Under pågående samtal tryck **Förfrågan** 

Ring upp tredje part med kortnummer eller på förprogrammerad knapp.


Tryck **Överflyttning**  eller lägg på luren (före eller efter svar)

SAMTALSLISTA

Då man har ett missat samtal syns:

Dialog 4223:

SAMTAL ! Syns till höger i displayen, tryck **lista**




Tryck på knapparna som finns under texten i displayen för att utföra dessa funktioner.

Dialog 4222:

5! syns till höger i displayen, tryck *** 48 #**

Tryck + för att ta fram nästa och – för att radera i listan.

Knapparna är volymknapparna 


EJ ÅTKOMST betyder att listan är tom.


OBS! Om man inte gör något inom 5 sekunder återgår teckenfönstret till viloläget.


VIDAREKOPPLING

Extern vidarekoppling

Tryck *** 2 2 ***

Slå prefixet **0** och önskat telefonnummer **0** 


Avsluta med **#** följt av 


Avaktivera med **# 2 2 #** följt av 


Obs! Denna funktion måste aktiveras av systemadministratören för varje aknytning: pbx@altel.ax

Intern vidarekoppling

Tryck *** 2 1 ***

Slå kortnumret  **#**


Tryck  för att slutföra proceduren.

Avaktivera med **# 2 1 #** följt av 

FRÅNVAROINFORMATION

Fördefierad information:


Tryck *** 2 3 ***

Ange fördefierade information 1-6 och kompletterande information och avsluta med **#** och 

	kod	Kompletterande information
Lunch, åter	1	Timme (00-23) minut (00-59)
Tillfälligt ute, åter	2	Timme (00-23) minut (00-59)
Sammanträde, åter	3	Timme (00-23) minut (00-59)
Tjänsteresa, åter	4	Månad(01-12) dag (01-31)
Sjuk, åter	5	Månad(01-12) dag (01-31)
Semester, åter	6	Månad(01-12) dag (01-31)

Eget meddelande

Tryck *** 2 3 * 9**

Läs in meddelande och avsluta med **#** och 

Avaktivering

Tryck **# 2 3 #**